

Fonte Chaveada Colmeia 12V 10A

120W • Bivolt • Saída ajustável 12–14V • Uso em CFTV



Fonte central para alimentar até 20 câmeras a partir de um único ponto, no rack ou no quadro. Saída estabilizada com filtro contra interferência, que evita chuveiros na imagem, e ajuste até 14V para compensar a queda de tensão em cabos longos.

12V

SAÍDA (ATÉ 14V)

10A

CORRENTE MÁX.

120W

POTÊNCIA

20

CÂMERAS*

2+2

BORNES V+ / V-

Bivolt

110 / 220V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENTRADA

Tensão de entrada **110V / 220V (±15%)**Seleção de tensão **Sem chave seletora**Frequência **50 / 60 Hz**Faixa de operação **47 a 64 Hz**

SAÍDA

Tensão de saída **12 Vcc**Ajuste de tensão **12 a 14 Vcc (trimpot)**Corrente máxima **10 A**Potência máxima **120 W**Bornes de saída **2x V+ / 2x V-**Estabilização **Saída totalmente estabilizada**

IDENTIFICAÇÃO

Marca **F3**Modelo **DV-10A2**Código **935**Garantia **6 meses**

CONSTRUÇÃO

Tipo **Fonte chaveada colmeia**Gabinete **Metal / alumínio perfurado**Indicador LED **Sim**Filtro **EMI/RFI anti-interferência**

PROTEÇÕES

- ✓ Curto-circuito na saída
- ✓ Sobrecarga
- ✓ Subtensão e sobretensão
- ✓ Surtos na rede elétrica
- ✓ Proteção térmica
- ✓ Ruídos na rede e na carga (RFI/EMI)
- ✓ Isolação entrada / saída

DIMENSÕES E PESO (EMBALAGEM)

L x A x C **10 x 5 x 14 cm**Peso líquido **0,285 kg**Peso bruto **0,285 kg**

INDICADO PARA

- Sistemas de CFTV com várias câmeras
- Fitas e painéis de LED 12V
- Controle de acesso e automação

ITENS INCLUSOS

- ✓ 01 x Fonte Chaveada Colmeia 12V 10A 120W – DV-10A2

NÃO ACOMPANHA

- ✗ Cabos de alimentação e conectores P4
- ✗ Caixa / rack de proteção

* Estimativa com consumo médio de 0,5A por câmera analógica/AHD. Câmeras com IR potente consomem mais: some o consumo real de cada uma e deixe 20% de folga. A fonte deve ficar em local ventilado e protegido de chuva.

