

Cabo Coaxial Bipolar 4mm – Rolo 100 m

Coaxial 75 Ω + par de alimentação 2 x 26 AWG • Malha 80% • Flexível



Cabo 2 em 1 para CFTV: leva o vídeo e a alimentação 12V da câmera no mesmo cabo. Coaxial de 75 ohms com malha de 80% contra interferência e par bipolar para energia. Flexível e com capa anti-chama, facilita a passagem em conduítes e forros.

100 m

ROLO

4 mm

COAXIAL

75 Ω

IMPEDÂNCIA

80%

MALHA

2x26

AWG — ENERGIA

2 em 1

VÍDEO + ENERGIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COAXIAL (VÍDEO)

Impedância	75 Ω
Diâmetro	4 mm
Condutor interno	Cobre nu flexível 26 AWG
Isolação interna	Polietileno de baixa densidade
Blindagem	Trança de liga de cobre — 80%

BIPOLAR (ALIMENTAÇÃO)

Condutores	2 x 26 AWG
Formação	Cobre nu flexível 10 x 0,127 mm
Uso	Alimentação 12 Vcc da câmera

CONSTRUÇÃO

Capa externa	PVC 70 °C anti-chama
Tipo	Flexível trançado
Cor	Branco

APLICAÇÃO

Tecnologias	AHD, HDTVI, HDCVI e analógico
Conectores	BNC (vídeo) e P4 (energia)
Instalação	Interna, em conduíte ou forro

DIMENSÕES E PESO (EMBALAGEM)

L x A x C	27 x 7 x 27 cm
Peso	2,465 kg

IDENTIFICAÇÃO

Marca	F3
Referência	CB4-100M
Comprimento	100 metros
Código	42
Garantia	3 meses

INDICADO PARA

- Instalação de câmeras AHD e analógicas
- Kits de CFTV residenciais e comerciais
- Passagem em conduíte, forro e canaleta

ITENS INCLUSOS

- ✓ 01 x Rolo de cabo coaxial bipolar 4mm – 100 m

NÃO ACOMPANHA

- ✗ Conectores BNC e P4
- ✗ Fonte de alimentação

Em trechos longos, a tensão cai no par de 26 AWG: use fonte colmeia com ajuste até 14V ou alimente a câmera mais perto. Para uso externo, passe o cabo em conduíte, protegido do sol e da chuva.

