

Fonte Chaveada Colmeia 12V 10A

120W • Bivolt • Saída ajustável 12–14V • Uso em CFTV



Fonte central para alimentar até 20 câmeras a partir de um único ponto, no rack ou no quadro. Saída estabilizada com filtro contra interferência, que evita chuveiros na imagem, e ajuste até 14V para compensar a queda de tensão em cabos longos.

12V

SAÍDA (ATÉ 14V)

10A

CORRENTE MÁX.

120W

POTÊNCIA

20

CÂMERAS*

2+2

BORNES V+ / V-

Bivolt

110 / 220V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENTRADA

Tensão de entrada	110V / 220V (±15%)
Seleção de tensão	Chave seletora
Frequência	50 / 60 Hz
Faixa de operação	47 a 64 Hz

SAÍDA

Tensão de saída	12 Vcc
Ajuste de tensão	12 a 14 Vcc (trimpot)
Corrente máxima	10 A
Potência máxima	120 W
Bornes de saída	2x V+ / 2x V-
Estabilização	Saída totalmente estabilizada

IDENTIFICAÇÃO

Marca	F3
Modelo	DV-10
Código	1059
Garantia	6 meses

CONSTRUÇÃO

Tipo	Fonte chaveada colmeia
Gabinete	Metal / alumínio perfurado
Indicador LED	Sim
Filtro	EMI/RFI anti-interferência

PROTEÇÕES

✓	Curto-circuito na saída
✓	Sobrecarga
✓	Subtensão e sobretensão
✓	Surtos na rede elétrica
✓	Proteção térmica
✓	Ruídos na rede e na carga (RFI/EMI)
✓	Isolação entrada / saída

DIMENSÕES E PESO (EMBALAGEM)

L x A x C	11 x 5 x 21 cm
Peso líquido	0,405 kg
Peso bruto	0,435 kg

INDICADO PARA

- Sistemas de CFTV com várias câmeras
- Fitas e painéis de LED 12V
- Controle de acesso e automação

ITENS INCLUSOS

- ✓ 01 x Fonte Chaveada Colmeia 12V 10A 120W – DV-10

NÃO ACOMPANHA

- ✗ Cabos de alimentação e conectores P4
- ✗ Caixa / rack de proteção

* Estimativa com consumo médio de 0,5A por câmera analógica/AHD. Câmeras com IR potente consomem mais: some o consumo real de cada uma e deixe 20% de folga. A fonte deve ficar em local ventilado e protegido de chuva.

