

Fonte Chaveada Colmeia 12V 20A

250W • Bivolt • Saída ajustável 12–14V • Uso em CFTV



Fonte central para alimentar até 40 câmeras a partir de um único ponto, no rack ou no quadro. Saída estabilizada com filtro contra interferência, que evita chuveiros na imagem, e ajuste até 14V para compensar a queda de tensão em cabos longos.

12V

SAÍDA (ATÉ 14V)

20A

CORRENTE MÁX.

250W

POTÊNCIA

40

CÂMERAS*

3+3

BORNES V+ / V-

Bivolt

110 / 220V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENTRADA

Tensão de entrada	110V / 220V (±15%)
Seleção de tensão	Chave seletora
Frequência	50 / 60 Hz
Faixa de operação	47 a 64 Hz

SAÍDA

Tensão de saída	12 Vcc
Ajuste de tensão	12 a 14 Vcc (trimpot)
Corrente máxima	20 A
Potência máxima	250 W
Bornes de saída	3x V+ / 3x V-
Estabilização	Saída totalmente estabilizada

IDENTIFICAÇÃO

Marca	F3
Modelo	DV-20
Código	1060
Garantia	6 meses

CONSTRUÇÃO

Tipo	Fonte chaveada colmeia
Gabinete	Metal / alumínio perfurado
Indicador LED	Sim
Filtro	EMI/RFI anti-interferência

PROTEÇÕES

- ✓ Curto-circuito na saída
- ✓ Sobrecarga
- ✓ Subtensão e sobretensão
- ✓ Surtos na rede elétrica
- ✓ Proteção térmica
- ✓ Ruídos na rede e na carga (RFI/EMI)
- ✓ Isolação entrada / saída

DIMENSÕES E PESO (EMBALAGEM)

L x A x C	12 x 6 x 21 cm
Peso líquido	0,590 kg
Peso bruto	0,625 kg

INDICADO PARA

- Sistemas de CFTV com várias câmeras
- Fitas e painéis de LED 12V
- Controle de acesso e automação

ITENS INCLUSOS

- ✓ 01 x Fonte Chaveada Colmeia 12V 20A 250W – DV-20

NÃO ACOMPANHA

- ✗ Cabos de alimentação e conectores P4
- ✗ Caixa / rack de proteção

* Estimativa com consumo médio de 0,5A por câmera analógica/AHD. Câmeras com IR potente consomem mais: some o consumo real de cada uma e deixe 20% de folga. A fonte deve ficar em local ventilado e protegido de chuva.

