

DVR Híbrido XVR 8 Canais 1080N

App XMEye no celular • 1 HD até 8TB • Câmeras analógicas e IP



Gravador híbrido de 8 canais que mistura câmeras AHD, TVI, CVI, CVBS, XVI e IP. Grava os 8 canais em 1080N em tempo real e aceita até 16 câmeras IP 960p pela rede.

8

CANALIS

1080N

TEMPO REAL

6 em 1

HÍBRIDO XVR

8 TB

HD MÁXIMO

16 IP

ATÉ 960P

XMEye

APP P2P

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VÍDEO E SISTEMA

Tecnologia	Híbrido XVR 6 em 1
Sinal analógico	AHD 1080N / 720p
Saídas de vídeo	HDMI + VGA (1920 x 1080)
Áudio	4 entradas e 1 saída RCA — bidirecional
Compressão	H.264
Processador	HI3520D V300 + NVP1918C/TP2823

GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO

Gravação	8 canais 1080N ou 960p em tempo real
Modos	Contínuo, movimento, alarme e manual
Backup	2 x USB 2.0, HD externo ou rede
Controle PTZ	RS-485 (Pelco-P / Pelco-D e outros)

IDENTIFICAÇÃO

Marca	Fullsec
Referência	FSM-XVR8
Modelo	FSM-XVR8
Código	1278
Garantia	12 meses

COMBINAÇÕES DE CANAIS

Opção 1	8 câmeras analógicas 1080p (AHD/TVI/CVI/CVBS/XVI)
Opção 2	2 analógicas 1080p + 2 IP 1080p
Opção 3	4 analógicas 960p + 4 IP 960p
Opção 4	8 câmeras IP 1080p
Opção 5	16 câmeras IP 960p
Opção 6	4 câmeras IP 5MP

ARMAZENAMENTO, REDE E AMBIENTE

HD	1 baia SATA, até 8TB
Rede	RJ-45 10/100 Mbps
Acesso remoto	P2P e DDNS gratuito (XMEye)
Aplicativos	XMEye, XMEye PRO, vMEyeCloud e Lite
Câmeras IP	Protocolo Onvif 2.4
Usuários simultâneos	Até 6
Ambiente	0 °C a 55 °C • umidade 10% a 90%

DIMENSÕES E PESO

Produto	260 x 238 x 45 mm
Peso do produto	1,00 kg
Embalagem (L x A x C)	28 x 8,5 x 35 cm
Peso bruto / líquido	1,500 / 1,300 kg

INDICADO PARA

- Casas maiores e sobrados
- Lojas e escritórios
- Sistemas de 5 a 8 câmeras

ITENS INCLUSOS

- ✓ 01 x DVR Híbrido XVR 6 em 1 8 canais
- ✓ 01 x Fonte bivolt automática DC 12V / 2A
- ✓ 01 x Kit de conexão para HD SATA
- ✓ 01 x Mouse óptico USB

NÃO ACOMPANHA

- ✗ HD (vendido separadamente)
- ✗ Câmeras, cabos e conectores
- ✗ Fonte para as câmeras

O DVR é vendido sem HD: adicione um HD ao pedido e ele já sai instalado e testado. A fonte que acompanha alimenta só o gravador; as câmeras precisam de fonte própria.

